



## 5. 日替り時刻について。

日替り時刻とはタイムレコーダー上での日付が切り替わる時刻の事です。

日替り時刻を超えると印字段が次の段へ切り替わります。

本機では、工場出荷時に日替り時刻を午前3時に設定しており、**通常は変更する必要はありません**。但し、深夜勤務がある場合には、取扱説明書14ページを参照し、日替り時刻を変更してください。

本機では、工場出荷時に日替り時刻を午前3時に設定しており、**通常は変更する必要はありません**。但し、深夜勤務がある場合には、取扱説明書14ページを参照し、日替り時刻を変更してください。

本機では、工場出荷時に日替り時刻を午前3時に設定しており、**通常は変更する必要はありません**。但し、深夜勤務がある場合には、取扱説明書14ページを参照し、日替り時刻を変更してください。

## 6. カルコカードについて。

本機では、カルコカードを使用して印字すると、時数計算ができます。この場合はIN・OUTの2欄印字になります。**(4欄印字はできません)**

計算方法はフリーパート(出勤～退勤間の就業時数計算)又は、正社員(残業時数計算)、のいずれかの設定が出来ます。

フリーパート(就業時間集計)

No.		氏名				
所属		年 月分				
日	入	退	入	退	時数	時数
	日	日	IN	OUT		
	5火	10:32	17:50		7:18	
	6水	9:25	19:20		10:05	
	7木	11:23	14:15		2:52	
	8金	21:30	8:00		10:30	
	9土	14:58	17:14		2:16	
	11月	9:45	15:30		5:45	
	12火	10:18	18:36		8:18	
	13水	18:55	2:50		5:55	
	14木	11:10	15:31		4:21	
	15金	20:45	5:20		8:35	
	18月	7:15	15:20		8:05	
	19火	11:02	19:54		8:52	
	20水	7:50	16:14		8:24	

集計年月日 #2012/06/20

就業	13日	1	90:45	H
遅刻/早退	回	2		H
残業	回	3		H

正社員(残業時数計算)

No.		氏名				
所属		年 月分				
日	入	退	入	退	時数	時数
	日	日	IN	OUT		
	5火	7:45		17:11		
	6水	7:35	18:03		10:28	
	7木		20:03		3:00	
	8金	7:46		17:18		
	9土	7:50		5:07	14:30	
	11月	7:56				
	12火	7:48	18:11		10:23	
	13水	8:05		17:25		
	14木	7:24		17:45		10:21
	15金	9:14		17:09		
	16土	7:42		16:32		
	18月	7:37		2:56	24:30	
	20水	7:21	19:00		11:39	

集計年月日 #2012/06/20

就業	13日	1		H
遅刻/早退	3回	2		H
残業	7回	3	26:00	H
4	H	5	H計	H
休日出勤				H

フリーパート設定は、取扱説明書 25～30ページ、正社員設定は、取扱説明書 31～36ページをご参照下さい。

時数欄の合計時数は、累計(工場出荷時)、日計、印字無しの3パターンの中から1つ選べます。変更のしかたは、取扱説明書 37ページをご参照ください。

累計表示(工場出荷時)						
日	入	退	入	退	時数	時数
	日	日	IN	OUT		
	21木	9:03		18:04	8:45	
	22金	9:05		18:03	17:30	
	23土	9:04		12:06	20:15	

日計表示						
日	入	退	入	退	時数	時数
	日	日	IN	OUT		
	21木	9:03		18:04	8:45	
	22金	9:06		18:03	8:45	
	23土	9:04		12:06	2:45	


印字無し表示						
日	入	退	入	退	時数	時数
	日	日	IN	OUT		
	21木	9:03		18:04		
	22金	9:05		18:03		
	23土	9:04		12:06		

いずれの場合も、1か月の集計を印字させることができます。集計方法は、取扱説明書の38ページをご参照ください。

集計例(フリーパート)

集計年月日	#2012/06/20			
就業	13日	1	90:45	H
遅刻/早退	回	2		H
残業	回	3		H
4	H	5	H計	H

※注意：カルコカードには、カードNo.があり、このカードNo.により個人を特定していますので、月度内に、同じNo.のカードを使用しないようお願い致します。(例:Aさんが、No.01カードを使用している時、Bさんは、No.01のカードは使用できません)



## 7. 印字できない時のエラー表示について。

印字の際にエラーが出てしまい、印字できない場合は、デジタル表示にエラーマーク(例EC-C、EC-86など)が出ますので、必ず確認してください。

取扱説明書 42、43ページのエラー表示に関する項目をご参照ください。